

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГБПОУ «ЮУГК»

В.Г. Лапин

« 12 » апреля 2022 г.

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда для рабочего по
комплексному обслуживанию и ремонту
зданий с использованием обязанностей
электромонтера
ИОТ-079-2022

Инструкция
по охране труда
для рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий,
с исполнением обязанностей электромонтера
ИОТ -079

I . Общие требования безопасности

1. К самостоятельной работе рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, с исполнением обязанностей электромонтера, допускаются лица в возрасте не менее 18 лет, прошедшие медицинскую комиссию, прошедшие первичный инструктаж на рабочем месте, стажировку и сдавшие экзамен на 3 группу электро безопасности.
2. Лица, допущенные к работе электриком, обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.
3. При обслуживании электроустановок возможно воздействие на работающих следующих опасных производственных факторов:
 - поражение электрическим током при прикосновении к токоведущим частям без средств индивидуальной защиты,
 - обморожение или перегрев организма,
 - при неисправности изоляции или травмы при падении с высоты во время работы.
4. Лицам, обслуживающим электроустановки, должны выдаваться средства индивидуальной защиты: диэлектрические перчатки, указатель напряжения, инструмент с изолированными ручками, диэлектрический коврик, защитные очки.
5. Электромонтер обязан соблюдать правила пожарной и электробезопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения и отключающих устройств (рубильников). Щиты управления электропитанием должны быть оснащены углекислотным огнетушителем или порошковым.
6. О несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить непосредственному руководителю или руководству учреждения.
7. В процессе работы электриком обязан соблюдать правила использования средств индивидуальной защиты, личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

Требования безопасности перед началом работы

1. Подготовить к работе средства индивидуальной защиты, проверить их исправность и отсутствие внешних повреждений, сроки испытаний.
2. Убедиться в наличии и целостности заземляющих проводников корпусов обслуживаемых электроустановок.
3. Снять напряжение с участка электрической цепи, электроустановки, подлежащих обслуживанию или ремонту и повесить на отключающее устройство предупредительную табличку «Не включать - работают люди», принять меры, исключающие ошибочного включения аппаратуры, подающие питающие напряжение

III. Требования безопасности во время работы

1. Обслуживание и ремонт электроустановок производить по распоряжению непосредственного руководителя в соответствии с перечнем видов работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации электроустановок.
2. Не касаться проводов и других токоведущих частей, находящихся под напряжением, без средств индивидуальной защиты.
3. Наличие напряжения в сети проверять только измерителем напряжения.
4. Перегоревшие плавкие вставки заменять только на колиброванные на номинальную для данной сети нагрузку при отключенном напряжении.
5. Очистка светильников от пыли должна: проводиться: в кабинетах не реже двух раз в год, в технологических помещениях - не реже двух раз в месяц.
6. Работы по обслуживанию и ремонту электроустановок с использованием стремянок и лестниц проводить двумя лицами. Стремянки и лестницы должны быть испытаны, и нижняя часть опор лестниц должна иметь резиновые или стальные противоскользкие наконечники, при этом запрещается: работать с двух верхних ступенек, ставить лестницы на шаткое, неустойчивое основание, привязываться предохранительным поясом к ступенькам лестницы.

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях

1. В случае нарушения или неисправности заземления корпуса электроустановки прекратить работу и устранить возникшую неисправность.
2. В случае замыкания и загорания электропроводки немедленно отключить питание электроустановки, а пламя тушить песком, углекислотным или порошковым огнетушителем.
3. При поражении электрическим током немедленно отключить напряжение и при отсутствии дыхания и пульса у пострадавшего сделать ему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.


V. Требования безопасности по окончании работы

1. Убедиться в безопасности подачи напряжения и включить отключающее

устройство.

2 . Привести в порядок рабочее место, закрыть на замки электрические щиты.

3. Убрать на место инструмент, средства индивидуальной защиты и тщательно вымыть руки с мылом.

Разработал: механик по ремонту оборудования  А.Г. Бурматов

Согласовал: специалист по ОТ



Б.М. Уфимцев

К ПРИКАЗУ от 18.03.2022 г. № 227/к

Об изменениях и дополнениях к инструкции
по охране труда ИОТ № 079-2022,
согласно приказа Минтруда РФ от
29.10.2021 года, № 772, во исполнение
приказа директора ГБПОУ «ЮУГК» от
18.03.2022 года № 227 /к

Раздел 1. Общие требования охраны труда.

1. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.
2. Выполнять требования режима рабочего времени и времени отдыха.
3. Знать (при наличии) перечень вредных и опасных производственных факторов.
4. Пользоваться спец одеждой, спец обувью и другими СИЗ согласно единым нормам и норм выдачи СИЗ колледжа.
5. Соблюдать правила личной гигиены и эпидемиологические нормы.

Раздел 2. Требования охраны труда перед началом работы.

1. Подготовить рабочее место в установленном порядке.
2. Проверить исходные материалы.
3. Проверить СИЗ перед использованием. (при наличии)
4. Убедиться в исправности оборудования, аппаратуры, инструмента, приборов.

Раздел 3. Требования охраны труда во время работы.

1. Применять безопасные способы, приемы работ и обращения с исходными материалами.
2. Соблюдать безопасное содержание рабочего места.
3. Использовать СИЗ по назначению (при наличии).

Раздел 4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

1. Извещать руководителя о ситуации, угрожающей жизни и здоровью работающих, о происшедших несчастных случаях и микротравмах в установленном порядке.
2. Знать перечень возможных аварийных ситуаций и их причинах, исходя из оценки профессиональных рисков.
3. Оказать, при необходимости, первую помощь пострадавшим.
4. Действовать во время аварий по нормативным регламентам.

Раздел 5. Требования охраны труда по окончанию работы.

1. Производить передачу смены в установленном порядке (при наличии передачи смены)
2. Соблюдать порядок отключение и остановки оборудования, приборов, машин.
3. Убрать отходы с рабочего места.
4. Соблюдать правила личной гигиены.
5. Известить руководителя о недостатках по охране труда, возникших в течении работы.

**Внимание! Ответственным по ОТ, руководителям подразделений.
При проведении инструктажей и обучения доводить до подчинённых конкретную информацию на рабочих местах по перечисленным разделам.**

Специалист по ОТ



Уфимцев. Б.М.